

# 複合電流計

最大需要示度で電流の測定&監視



BEQ計器は、ケーブル、変圧器などと併用する際の熱負荷を示すのに特に適しています。

本測器はバイメタル式システムと可動鉄片が搭載されており、これらはそれぞれ順に最大値の読取りと瞬時値の読取りに使用します。

## BEQの特長

- ▶ 3.0 精度等級 (可動鉄片は1.5)
- ▶ 90°ポインター偏向
- ▶ IP52保護
- ▶ スケール：常に変流器の120%
- ▶ 測定範囲：0~6 A または 0~1.2 A
- ▶ DIN規格サイズ：Q72、Q96
- ▶ スケール交換可能



[www.deif.jp](http://www.deif.jp)